

Einbaublende mit Lautsprecher und Regler

Die Einbaublende ist bestückt mit einem Breitbandlautsprecher und einem Lautstärkereger. Die Blende kann direkt am Lautsprecheranschluss einer Funkanlage betrieben werden. Die Lieferung erfolgt einbaufertig und betriebsbereit. Empfohlene Einbauorte: Seitenverkleidung oder Fahrzeughimmel.



Technische Daten:

| | Lautsprecher | Gesamtsystem |
|---------------------------|------------------|-------------------------|
| Nennbelastbarkeit | 6 W | 6,5 W |
| Nennschalldruck | 88 dB | |
| Impedanz | 4 Ω | 3,7 Ω |
| Resonanzfrequenz | 210 Hz | |
| Bandbreite | 200 ... 20000 Hz | |
| Abmessungen (L x B x H) | | 120 mm x 100 mm x 45 mm |
| Gewicht | | 370 g |
| erforderliche Einbautiefe | | ≥ 30 mm |

Lieferumfang:

- Einbaublende lackiert inkl. Befestigungsmaterial
- Lautsprecher BF-66-202 / 4 Ohm
- Lautstärkereger mit 2-poligem Anschlussstecker



Einbaublende mit Lautsprecher und Regler

Varianten:

| Aufdruck | Farbe | RAL | Bestellnummer |
|---------------|------------|------|---------------|
| Tetra | silbergrau | 7001 | BT19027 |
| Tetra | seidengrau | 7044 | BT22153 |
| Tetra | reinweiß | 9010 | BT31340 |
| HRT | silbergrau | 7001 | BT33863 |
| HRT | seidengrau | 7044 | BT33864 |
| HRT | reinweiß | 9010 | BT33865 |
| MRT | silbergrau | 7001 | BT33866 |
| MRT | seidengrau | 7044 | BT33867 |
| MRT | reinweiß | 9010 | BT33868 |
| 4m | silbergrau | 7001 | BT51H98011 |
| 4m | seidengrau | 7044 | BT51H97031 |
| 2m | silbergrau | 7001 | BT51H98010 |
| 2m | seidengrau | 7044 | BT51H97030 |
| ohne Aufdruck | silbergrau | 7001 | BT30445 |

Andere Ausführungen auf Anfrage möglich.

Ersatzteile:

| Benennung | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Lautsprecherchassis 4Ω/6W | 551 |
| Lautstärkeregler mit Standarddrehknopf und Anschlussleitungen | BT11M02070 |
| Standarddrehknopf | 4854 |
| Abdeckkappe für Standarddrehknopf | 4855 |
| Lautstärkeregler mit flachem Drehknopf und Anschlussleitungen | BT10215 |



Passend konfektionierte Lautsprecherleitungen:

| Benennung | Bestellnummer |
|----------------------------------|---------------|
| Lautsprecherleitung, l = 3000 mm | BT15944 |
| Lautsprecherleitung, l = 500 mm | BT15945 |

Andere Leitungslängen auf Anfrage möglich.

